

SDTVPLUS

5504, 5508, 5516 光发射机

- 一根光纤宽带传输。
- 独立自动增益控制，可用于有线电视(CATV)，卫星电视直播[DBS]传输。
- 19英寸标准机箱，高输出性能。



Transmitter
Product number 5504/5508/5516

Foxcom公司SDTVplus产品系列光发射机（专利技术）可以混合有线电视（CATV），卫星电视直播[DBS]信号,因特网 [由CABLE-MODEM] ,模拟VHF/UHF信号和当地地面电视信号。

通过一根单模光纤，可以传输此混合信号到SDTVplus系列产品的光接收机，SDTVplus系列产品现有三种型号，4 输出口，8 输出口，16 输出口。每一个输出口可以连接到一个SDTVplus 系列的光接收机（或集线器）。

FOXCOM

光发射机

5504, 5508, 5516型

Transmitter
Product number 5504/5508/5516

CATV规格	
输入频率范围	54 -862 MHz
输入功率	+15to+35dBmV/Ch.
DBS 规格	
输入频率范围	950- 2400 MHz
输入功率	-55to-35dBm/转发器.@32 转发器
高频头电源电压	+18VDC ± 1 @350mA [短路保护]
常规特性	
阻抗	75欧/Ω
回传损耗	12 dB
自动增益控制	± 10 dB
端口连接测试	-20 dB ± 2
RF接口	F型/female
光功率输出	0.8 dbm ± 0.8
光波长	1310nm ± 10
光纤接口	SC/APC[FC/APC可选]
电源要求	90Vto240VAC1
功率消耗	60w
工作温度	0 to +50 °C
存贮温度	-40 to +60 °C
相对湿度	Up to 95%(不结霜)
外形尺寸 W x H x D in.(cm)	19" x3.5" x14" (48.26x8.89x35.56)
重量 / 磅 (公斤)	14.0(6.4)
5504输出端口	4
5508输出端口	8
5516输出端口	16

FOXCOM

中懋科技有限公司

Hong Kong Office

Suite E7/E West Gate Tower,
7 Wing Hong Street, Cheung Sha Wan, Kowloon, Hong Kong
香港九龙长沙湾永康街7号西港都会中心7楼E座
Tel: (852) 2743-1778 Fax: (852) 2741-2782
E-mail: info@cttech.com.hk

Beijing Office Tel: 010-68731163

Rm.2226, Jia Huiyuan, Epoch Center
31#Zi Zhuyuan Road, Haidian District, 100089 Beijing
深圳代表处: 深圳市罗湖区颖隆大厦1101室
Tel: (86-755) 8410 1953 Fax: (86-755) 2543-0150
Zip (邮编): 518020 E-mail: jamesfxme@163.com

Foxcom Inc.

600 College Road East
Suite 3400
Princeton, New Jersey 08540
USA
Tel: 609-514-1800
Fax: 609-514-1881

E-mail: sales@foxcom.com

Foxcom Ltd.

Beck Science Center
8 Hartom Street, Har-Hotzvim
P.O. Box 45092, Jerusalem 91450
Israel
Tel: +972-2-589-9888
Fax: +972-2-589-9898

Website: www.foxcom.com