

SDTVPLUS

# 5601光接收机 (coax同轴电缆回传通道)

- 极高输出功率
- 带回传通道
- 可用于各种不同系统设计



MiniHub  
Product number 5601

Foxcom公司SDTVplus产品系列单光纤传输光接收机（专利技术）把输入的光发射机信号转换为原来的RF [射频] 信号，然后把这些信号分配至各个住宅单元。

此型光接收机典型用于高密度的住宅小区，使用宽带分配器，一个5601型光接收机可带30个住宅单元，传输距离可达数百英尺 [一般为不超出300英尺] 80米左右。

FOXCOM

# 5601光接收机 (coax同轴电缆回传通道)

MiniHub  
Product number 5601

CATV规格	
输出频率范围	54至 862 MHz
	@54Mhz      @862Mhz.
	+40dbmV / 频道      +43dbmV / 频道
输出频率范围	950至 2400 Mhz
输出功率/异频响应	单端口 [min]
	@950Mhz      @2Ghz
	-3dBm/[min]      +1dBm/[min]
常规特性	
输出端口数量	1
阻抗	75欧/ $\Omega$
回传损耗	8dB[ <i>min</i> ]
Rf接口	F型/female
回传通道	5-42Mhz
光波长	1310nm $\pm$ 10
光纤接口	FC/APC
电源要求	12.5VDC $\pm$ )0.5V@2.0A[ <i>max</i> ]
工作温度	-20 to +60 $^{\circ}$ C
存贮温度	-40 to +85 $^{\circ}$ C
相对湿度	Up to 95%(不结霜)
回传通道接口	CF型/female
输入光功率范围	-1至+1dbm
外形尺寸 W x H x D in.(cm)	5" x9.5" x2.1" (12.7x24.1x5.3)
重量 / 磅 (公斤)	5(2.3)

## FOXCOM

### 中懋科技有限公司

#### Hong Kong Office

Suite E7/E West Gate Tower,  
7 Wing Hong Street, Cheung Sha Wan, Kowloon, Hong Kong  
香港九龙长沙湾永康街7号西港都会中心7楼E座  
Tel: (852) 2743-1778 Fax: (852) 2741-2782  
E-mail: info@cttech.com.hk

#### Beijing Office Tel: 010-68731163

Rm.2226, Jia Huiyuan, Epoch Center  
31#Zi Zhuyuan Road, Haidian District, 100089 Beijing  
深圳代表处: 深圳市罗湖区颖隆大厦1101室  
Tel: (86-755) 8410 1953 Fax: (86-755) 2543-0150  
Zip (邮编): 518020 E-mail: jamesfxme@163.com

#### Foxcom Inc.

600 College Road East  
Suite 3400  
Princeton, New Jersey 08540  
USA  
Tel: 609-514-1800  
Fax: 609-514-1881

E-mail: sales@foxcom.com

#### Foxcom Ltd.

Beck Science Center  
8 Hartom Street, Har-Hotzvim  
P.O. Box 45092, Jerusalem 91450  
Israel  
Tel: +972-2-589-9888  
Fax: +972-2-589-9898

Website: www.foxcom.com